

DIGIBASE



Benutzerhandbuch

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts das Benutzerhandbuch sorgfältig durch und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf.

Dieses kabellose Ladegerät ist ein multifunktionales kabelloses Ladegerät, das Uhr, Wecker und kabelloses Ladegerät in sich vereint. Es kann mit jedem kabellosen Empfangsgerät verwendet werden, das dem Qi-Standard entspricht. Es ist intelligent und lädt schnell, sicher und strahlungsfrei. Es kann Ihnen eine kabellose und kostenlose Sicherheitserfahrung bieten.

Geeignete Geräte

1. Intelligente Geräte mit eingebauten drahtlosen Ladeempfängern, einschließlich, aber nicht beschränkt auf iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi, OPPO, VIVO, usw.
2. Intelligente Geräte mit drahtloser Ladeschnittstelle.
3. Intelligente Geräte mit drahtlosen Ladeempfänger-Schutzhüllen

Hinweis: Alle intelligenten Geräte müssen dem Qi-Standard entsprechen.

Anleitung zum kabellosen Laden

1. Stecken Sie ein Ende des USB-Datenkabels in den Netzadapter, wie in der Abbildung unten dargestellt
2. Stecken Sie das andere Ende des Datenkabels in den Typ-C-Anschluss
3. Legen Sie das Mobiltelefon auf das kabellose Ladegerät und stellen Sie sicher, dass sich das Mobiltelefon in der Ladezone des kabellosen Ladegeräts befindet

Anweisungen zur Verwendung der Uhrfunktion

1. Nach dem Einschalten wird standardmäßig die Uhr angezeigt:
Zeit: 06:00
Datum: 2020.01.01
2. Nach-oben-Taste im Standby-Modus:
Drücken Sie kurz die Nach-oben-Taste, um die Uhrzeit umzustellen: Sie können zwischen 12 und 24 Stunden wählen; die Standardeinstellung ist 24 Stunden.
Halten Sie diese Taste zwei Sekunden lang gedrückt, um den Alarm ein- oder auszuschalten; die Standardeinstellung ist "Aus".
3. Nach-unten-Taste:
Drücken Sie die Taste im Standby-Modus, um die Temperatur umzuschalten, wechseln Sie zwischen Fahrenheit und Celsius, die Voreinstellung ist Celsius
4. Einstellungen-Taste:
Drücken Sie kurz diese Taste, um das Einstellungsmenü aufzurufen
Drücken Sie erneut, um jeweils eine Einstellung auszuwählen, und drücken Sie die nach-oben- und nach-unten-Tasten, um Optionen einzustellen.
Die Reihenfolge der Einstellung ist: Stunde, Minute, Alarmstunde, Alarmminute, Jahr, Monat und Tag.
Wenn 15 Sekunden lang keine Tasten betätigt werden, wird das Einstellungsmenü verlassen.

Produktspezifikation

1. Farbe:
2. Material: Flammenbeständiges, feuerfestes Material
3. Eingangsleistung: 5V/2A/9V
4. Ausgangsleistung: 5-10V
5. Ladedistanz: 4mm-8mm

Produkt-Zubehör

1. Kabelloses Ladegerät *1
2. Datenkabel *1
3. Benutzerhandbuch *1
4. Verpackungsbox *1

Vorsichtsmaßnahmen

1. Legen Sie das Ladegerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten
2. Stellen Sie das Ladegerät zum Laden nicht auf brennbare Gegenstände
3. Temperatur der Arbeitsumgebung: 0-45°C